

پریز سه راهی برق ریموت دار



- فرکانس ۴۳۳ مگاهرتز

- قابل استفاده برای وسایل برقی ۲۲۰ ولت

- خروجی رله با حداکثر جریان ۱۰ آمپر

ریموت همراه از قبل اضافه شده است و توسط آن پریز روشن و خاموش می شود در صورت نیاز به ریموت های بیشتر می توانید با تهیه ریموت لرن ۴۳۳ مگاهرتز به روش زیر عمل کنید:

نحوه افزودن ریموت جدید به پریز سه راهی :

ابتدا دکمه LRN روی پریز را با ابزار مناسب ۲ تا ۳ ثانیه نگه دارید تا LED قرمز پریز روشن شود، دکمه را رها کنید LED خاموش می شود اکنون پریز آماده کد گرفتن می باشد یکی از دکمه های ریموت مورد نظر را بزنید LED دستگاه چهار مرتبه چشمک می زند (کد ریموت ذخیره شد) و LED خاموش می شود.

خالی کردن حافظه پریز سه راهی:

۱- دکمه LRN را ۱۰ ثانیه نگه دارید (در انتها شروع به چشمک زدن سریع می کند که به معنی خالی شدن کل حافظه دستگاه می باشد)